



ESE 404 YS DI

Cechy wyposażenia wszystkich modeli

Duże boczne osłony chroniące silnik i prądnice

Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy

Wszystkie agregaty wyposażone w moduły przeciwzakłóceńowe w celu stabilizacji napięcia

Agregaty wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym Compound 400 V

Typoszereg z elektrycznym rozrusznikiem ESE 604, ESE 906, ESE 1506

- Akumulator rozruchowy 12 V
- Powiększony zbiornik o pojemności 24 litrów

ESE 604 DYS



Dostępne akcesoria	Nr zamówienia	
Zestaw kół	161 000	Typoszereg ESE 404, 604
Zestaw kół	161 007	Typoszereg ESE 906, 1506
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-32	162 301	Typoszereg 230 V - ESE 604, 906, 1506

Wyposażenie specjalne - montowane tylko fabrycznie	Nr zamówienia	
Zdalne sterowanie z przewodem [20 m]	162 023	Typoszereg z elektrycznym rozrusznikiem
Automatyka awaryjnego źródła energii	162 332	Typoszereg 230 V - elektrycznym rozrusznikiem

ESE 604 DYS ES DI	ESE 906 LS ES DI	ESE 906 DLS ES DI	ESE 1506 LS ES DI	ESE 1506 DLS ES DI
121 002	121 009	121 010	121 011	121 012
synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
6,9 / 5,5 4,5 / 4,1	8,8 / 7,9	10,3 / 8,2 6,8 / 6,1	13,6 / 12,2	14,3 / 11,4 5,4 / 4,9
5,6 / 4,5 3,3 / 3,0	7,6 / 6,8	8,8 / 7,0 5,2 / 4,7	12,8 / 11,5	13,6 / 10,9 5,0 / 4,5
400 V 3~ 230 V 1~	230 V 1~	400 V 3~ 230 V 1~	230 V 1~	400 V 3~ 230 V 1~
8,2 A 3~ 14,3 A 1~	33,0 A 1~	12,7 A 3 22,6 A 1~	52,2 A 1~	17,3 A 3 21,7 A 1~
0,8 0,9	0,9	0,8 0,9	0,9	0,8 0,9
50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23
YANMAR L 100 / 10 HP	LOMBARDINI 25LD330 / 16 HP	LOMBARDINI 25LD330 / 16 HP	LOMBARDINI 12LD477 / 23 HP	LOMBARDINI 12LD477 / 23 HP
1-cylindrowy 4-suwowy	2-cylindrowy 4-suwowy	2-cylindrowy 4-suwowy	2-cylindrowy 4-suwowy	2-cylindrowy 4-suwowy
435 cm ³	654 cm ³	654 cm ³	954 cm ³	954 cm ³
5,7 kW	11,2 kW	11,2 kW	13,8 kW	13,8 kW
Olej napędowy / 24	Olej napędowy / 24	Olej napędowy / 24	Olej napędowy / 24	Olej napędowy / 24
1,4 l / 17 h	2,0 l / 12 h	2,0 l / 12 h	2,8 l / 8,5 h	2,8 l / 8,5 h
Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem		Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem		
105 dB(A)**	105 dB(A)**	105 dB(A)**	107 dB(A)**	107 dB(A)**
80 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)
108	157	160	193	200
830 x 490 x 570	970 x 600 x 690	970 x 600 x 690	960 x 641 x 667	960 x 641 x 667
2 x 230 V/16 A	1 x 230 V/16 A	1 x 230 V/16 A	1 x 230 V/16 A	3 x 230 V/16 A
1 x CEE 230 V/16 A	1 x CEE 230 V/32 A	1 x CEE 400 V/16 A	1 x CEE 230 V/16 A	1 x CEE 400 V/16 A
1 x CEE 400 V/16 A			1 x CEE 230 V/32 A	1 x CEE 400 V/32 A
400 V 230 V 230 V	400 V 230 V 230 V	400 V 230 V 230 V	400 V 230 V 230 V	400 V 230 V 230 V
4400 W 2900 W 6700 W	6900 W 4600 W 10700 W	6900 W 4600 W 10700 W	10500 W 6500 W	10500 W 6500 W
3000 W 2000 W 4500 W	4700 W 3100 W 7200 W	4700 W 3100 W 7200 W	6200 W 4100 W	6200 W 4100 W
2300 W 1500 W 3400 W	3500 W 2400 W 5400 W	3500 W 2400 W 5400 W	5200 W 3100 W	5200 W 3100 W
Ø 3,25 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 6,0 mm

**Nie spełnia dyrektywy UE 2000/14/WE dotyczącej normy hałasu.